

扬声器输出控制器 (20 回路)	
WU-R52A/CH	
	
3U(1U=44mm)	
■ 这是用于扬声器连接，20 回路扩充的输出控制用装置，与 WU-R55 组合起来时具有以下功能： 1. 扬声器回路的控制及短路检测。 2. 火灾自动报警输入控制。 3. EMG24V 短路控制。 ● 一个单位最多可接 8 个装置，可以连接 160 回路。	
规格	
电源	直流 24V ,640mA(由 WU-L66/CH 供给)
火警触发输入	EL1-EL20 , EL × 2
扬声器端子	SP1 到 SP20(各 N,R,C),每一线最大 200W。
EMG24V 中断	CONT,COM(直流 24V,300mA)
扬声器短路保险丝	20(出厂时负载为 800mA)
功放输入(背面)	× 4,每输入最大 480W
尺寸	480(W)×132(H)×300(D)mm
重量	6.9kg

扬声器输出控制器 (10 回路)	
WU-R51A/CH	
	
3U(1U=44mm)	
■ 这是用于扬声器连接，10 回路扩充的输出控制用装置，与 WU-R55 组合起来时具有以下功能： 4. 扬声器回路的控制及短路检测。 5. 火灾自动报警输入控制。 6. EMG24V 短路控制。	
规格	
电源	直流 24V , 390mA(由 WU-L66/CH 供给)
火警触发输入	EL1-EL20 , EL × 2
扬声器端子	SP1 到 SP20(各 N,R,C),每一线最大 200W。
EMG24V 中断	CONT,COM(直流 24V,300mA)
扬声器短路保险丝	10(出厂时负载为 800mA)
功放输入(背面)	× 4,每输入最大 480W
尺寸	480(W)×132(H)×300(D)mm
重量	6.9kg