

电源控制器	
WU-L66/CH	
	
3U(1U=44mm)	
- 该装置根据外部信号控制交流(12 回路)电源的开/关，当供给交流时，对各装置稳定地输出直流电源(DC24V,3.8A)。 - 交流 110/120/220/240V 连续输出供应紧急电源装置(2 回路)。 - 交流电源被断路器保护。	
规格	
电源	交流 110/120/220/240V 50/60Hz 直流 24V
消耗电力	约 150W(直流 3.8A 输出时)
最大电流容量	30A
直流输出	24V/3.8A
开关功率端子	12 回路最大 15A
非开关功率端子	3 回路最大 15A
电源控制插口	2 回路 (IN/OUT)
尺寸	480(W)×132(H)×250(D)mm
重量	约 9.6kg

输入输出控制器	
WU-R55/CH	
	
2U(1U=44mm)	
- 这是与紧急遥控器的声音/电源/控制线/多功能遥控话筒的控制线/遥控话筒的控制线/火灾自动报警火灾确认控制线/其他通讯设备相联的设备。 - 与 WK-850A/CH 组合使用。	
规格	
电源	直流 24V 300mA
一般遥控麦克风连接端子	
电源输出	直流 24V300mA
控制	全呼号,呼号符(上/下)，播音控制，COM
局选择控制	控制 1 到 10(可以设定至 15)
多模遥控模块	通讯线路:LB+,LB-,RSB+,RSG-
定时钟控制	控制输入，GND
电源控制输出	RU+,GND(端子容量：24V100mA)
紧急外部控制	控制输入，GND
通用输出(背面)	通用端子 10 电路(集电极开路输出 24V100mA)
系统控制用(WK-850A/CH)	
麦克风广播系统	麦克风开关端子(开放式集电极 24V1A)
服务中断控制	启动服务中断
尺寸	480(W)×88(H)×200(D)mm
重量	3.5kg